

Aria Zeus 真空管綜合擴大機

使用說明



感謝您購買本站 Aria Zeus 真空管綜合擴大機。在電路設計部分，ZEUS 有一些很棒的構想實現了。首先是管整流的導入。在大多數的 845 設計中，由於電壓高、電流大，爲了方便製作與節省成本，往往都只有使用二極體整流。而新版 ZEUS 不嫌麻煩，把小信號放大部分導入獨立真空管整流，讓音質醇厚的程度倍增，更增加了電路的穩定度與供電強度。

第二個貼心的設計，是將偏壓裝置獨立出來，可直接於機箱外調整，不但方便日後調校，也讓偏壓裝置更穩定耐用。

於第一次開封使用，請依以下指示安裝操作。

1. **清點主機與附件。**

包裝內有:

主機一台

真空管禮盒(內含 2 隻 845 • 2 隻 6N8P/6SN7 • 1 隻 12AX7 • 1 隻 5Z2P/5Z4P)

標準電源線一條

2. **開始安裝真空管。**將真空管於禮盒內取出，取出時請小心，建議取出一支，安裝一支，可避免真空管滾落破損。禮盒內真空管皆已完成配對，依順序安裝上即可。安裝真空管請注意，插入時左右微幅擺動，慢慢插入即可，勿以暴力爲之。

3. **安裝完真空管後，請把訊號線與喇叭線接妥，並選擇適當訊源**，如 CD 唱盤。最後接上電源線，接上電源線時，**請注意**面板電源開關應爲關閉狀態。

4. 完成以上步驟，就可以把**電源開啓**。之後幾秒鐘，應該就可以看到真空管燈絲微微亮起。等待**約 30 秒**之後，便可以將音樂開始播放。**請注意**音量於開機時最好可以逆時針關到最小，並把訊源選擇開關選擇至正確檔位。之後緩緩調大音量，就可以開始享受美妙的音樂了。

5. 真空管可代換表。

- 5Z2P or 5Z4P(or 5U4G/274B)
- 6N8P/6SN7
- 12AX7 / ECC83

IWDIY 流通網 07-5227096

高雄市鼓山區美術南二路 129 號 www.iwdiy.com

service@iwdiy.com

Aria Zeus 前方正視圖



1. 電源開關
2. 負迴授開關
3. 音量控制旋鈕
4. 輸入源選擇鈕 (LINE/ AUX /CD)

IWDIY 流通網 07-5227096

高雄市鼓山區美術南二路 129 號 www.iwdiy.com

service@iwdiy.com

Aria Zeus 背面圖



1. 輸入源端子 (LINE/ AUX / CD)
2. 喇叭輸出端子-右聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
3. 喇叭輸出端子-左聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
4. 電源 AC 座