

Aria Helios 真空管綜合擴大機

使用說明



感謝您購買本站 Aria Helios 真空管綜合擴大機。以五極管王 KT88 爲主體架構，設計出最大輸出超過 50W 的大型綜合機，可滿足各種中大型喇叭需求。出力龐大、聲音醇厚甜美，就連其特殊的酒樽瓶身，都像是藝術品般優美。大功率的好處之一，就是讓人可以安心播放男高音、女高音，甚至最激烈的鋼琴獨奏，不會再聽到令人心煩的失真破聲。

於第一次開封使用，請依以下指示安裝操作。

1. **清點主機與附件。**

包裝內有:

主機一台

真空管禮盒(內含 4 隻 KT88 · 2 隻 6N8P 或 6SN7 · 2 隻 6P15 · 1 隻 12AX7)

標準電源線一條

2. **開始安裝真空管。**將真空管於禮盒內取出，取出時請小心，建議取出一支，安裝一支，可避免真空管滾落破損。禮盒內真空管皆已完成配對，依順序安裝上即可。安裝真空管請注意，插入時左右微幅擺動，慢慢插入即可，勿以暴力爲之。

3. **安裝完真空管後，請把訊號線與喇叭線接妥，並選擇適當訊源**，如 CD 唱盤。最後接上電源線，接上電源線時，**請注意**面板電源開關應爲關閉狀態。

4. 完成以上步驟，就可以把**電源開啓**。之後幾秒鐘，應該就可以看到真空管燈絲微微亮起。等待**約 30 秒**之後，便可以將音樂開始播放。**請注意**音量於開機時最好可以逆時針關到最小，並把訊源選擇開關選擇至正確檔位。之後緩緩調大音量，就可以開始享受美妙的音樂了。

5. 真空管可代換表。

- KT88 / 6550
- 6SN7 / 6N8P
- 6P15 / 6CL6
- 12AX7 / ECC83

Aria Helios 前方正視圖



1. 電源開關
2. 音量控制旋鈕
3. 輸入源選擇鈕 (LINE/ AUX /CD)

IWDIY 流通網 07-5227096

高雄市鼓山區美術南二路 129 號 www.iwdiy.com

service@iwdiy.com

Aria Helios 背面圖



1. 輸入源端子 (LINE/ AUX / CD)
2. 喇叭輸出端子-右聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
3. 負迴授調整
4. 喇叭輸出端子-左聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
5. 電源 AC 座

IWDIY 流通網 07-5227096

高雄市鼓山區美術南二路 129 號 www.iwdiy.com

service@iwdiy.com