

# Aria Muse 真空管綜合擴大機

## 使用說明



感謝您購買本站 Aria Muse 真空管綜合擴大機。本款擴大機選用真空管中，公認音質最優美、最耐聽的 2A3，來擔任放大的任務。而爲了搭配現代喇叭，設計師以單端並聯方式，來獲取足夠功率又能保持單端純 A 類工作。前端放大採用 6N2(或指定改裝版本的 12AX7)，是長期受發燒友愛戴的小信號管。電路結構簡潔又穩定，是一款聲音與外觀皆優秀的擴大機。

於第一次開封使用，請依以下指示安裝操作。

1. **清點主機與附件。**

包裝內有:

主機一台

真空管禮盒(內含四隻 2A3 與二隻 12AX7 或 6N2)

標準電源線一條

2. **開始安裝真空管。**將真空管於禮盒內取出，取出時請小心，建議取出一支，安裝一支，可避免真空管滾落破損。禮盒內真空管皆已完成配對，2A3 分別有標示 V1~V4，12AX7 則標示爲 V5 與 V6。由 MUSE 正面看去，最左邊順序爲 V1~V4，依順序安裝上。12AX7 左方爲 V5，右方爲 V6。

安裝真空管請注意，插入時左右微幅擺動，慢慢插入即可，勿以暴力爲之。

3. **安裝完真空管後，請把訊號線與喇叭線接妥，並選擇適當訊源**，如 CD 唱盤。最後接上電源線，接上電源線時，**請注意**面板電源開關應爲關閉狀態，也就是朝下。

4. 完成以上步驟，就可以把**電源開啓**。之後幾秒鐘，應該就可以看到真空管燈絲微微亮起。等待**約 30 秒**之後，便可以將音樂開始播放。**請注意**音量於開機時最好可以逆時針關到最小，並把訊源選擇開關選擇至正確檔位。之後緩緩調大音量，就可以開始享受美妙的音樂了。

5. 真空管可代換表。

- 2A3 / 2A3B / 2A3C
- 12AX7 / ECC83 / ECC803 / 5751

## Aria Muse 前方正視圖



1. 輸入源選擇鈕(LINE/AUX/CD)
2. 電源開關
3. 音量控制旋鈕

IWDIY 流通網 07-5227096

高雄市鼓山區美術南二路 129 號 [www.iwdiy.com](http://www.iwdiy.com)

[service@iwdiy.com](mailto:service@iwdiy.com)

# Aria Muse 背面圖



1. 輸入源端子(LINE/AUX/CD)
2. 喇叭輸出端子-右聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
3. 喇叭輸出端子-左聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
4. 電源 AC 座

IWDIY 流通網 07-5227096

高雄市鼓山區美術南二路 129 號 [www.iwdiy.com](http://www.iwdiy.com)

service@iwdiy.com