

# Aria Wizard 真空管綜合擴大機

## 使用說明



感謝您購買本站 Aria Wizard 真空管綜合擴大機。線路設計上，秉持純 A 類設計，可以輸出 10W 的功率。全段放大皆使用真空管，無任何晶體或 IC 來污染放大路徑，有著最純正的真空管美聲。功率管使用 EL84(可以 6BQ5 與 6P14 型號為替換)，可說是市面上流通最多最好玩的功率管之一。信號管則可以使用 5670、2C51 與 6N3，是便宜又好聲的管。

於第一次開封使用，請依以下指示安裝操作。

1. **清點主機與附件。**

包裝內有:

主機一台

真空管禮盒(內含 4 隻 EL84/6P14 · 2 隻 6N3)

標準電源線一條

2. **開始安裝真空管。**將真空管於禮盒內取出，取出時請小心，建議取出一支，安裝一支，可避免真空管滾落破損。禮盒內真空管皆已完成配對，依順序安裝上即可。安裝真空管請注意，插入時左右微幅擺動，慢慢插入即可，勿以暴力為之。
3. **安裝完真空管後，請把訊號線與喇叭線接妥，並選擇適當訊源**，如 CD 唱盤。最後接上電源線，接上電源線時，**請注意**面板電源開關應為關閉狀態，也就是朝下。
4. 完成以上步驟，就可以把**電源開啓**。之後幾秒鐘，應該就可以看到真空管燈絲微微亮起。等待**約 30 秒**之後，便可以將音樂開始播放。**請注意**音量於開機時最好可以逆時針關到最小，並把訊源選擇開關選擇至正確檔位。之後緩緩調大音量，就可以開始享受美妙的音樂了。
5. 真空管可代換表。
  - EL84 / 6P14 / 6BQ5
  - 6N3 / 5670 / 2C51

# Aria Wizard 前方正視圖



1. 輸入源選擇鈕(LINE/AUX/CD)
2. 電源開關
3. 音量控制旋鈕

IWDIY 流通網 07-5227096

高雄市鼓山區美術南二路 129 號 [www.iwdiy.com](http://www.iwdiy.com)

[service@iwdiy.com](mailto:service@iwdiy.com)

# Aria Wizard 背面圖



(1)

(2)

(3)

(4)

1. 輸入源端子(AUX/CD)
2. 喇叭輸出端子-右聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
3. 喇叭輸出端子-左聲道(分 0 Ω/4Ω/8 Ω)
4. 電源 AC 座