

V02 級進式音量遙控套件安裝說明

簡介:

V02 以單顆方式組成音量遙控模組，附專用遙控器附四組音源選擇。面板可顯示衰減量、輸入訊號以及靜音狀態。此套件為目前市面上目前最高級等級與最理想之設計。配合 A-28D 機箱可輕鬆完成一套遙控前級，品質高貴而價格大眾化。

安裝方式:

一 組件清點：

1. 音量控制主板 * 1
2. 顯示與控制機板 * 1
3. 遙控器 * 1
- 4 專用變壓器(選購) * 1

二 接線方式

1. 顯示與控制面板上附帶有一條排線，用來連接音量控制主板，直接插上即完成連結，此排線有防呆設計。(若要裝入 A-28D 機箱請將所有套件裝完後再連結此排線即可)
2. 完成音樂訊號輸入連結。請參考示意圖共提供四組輸入，請注意左右聲道與地線接法正確性。
3. 完成音樂訊號輸出，通常輸出到前級放大的 INPUT。請注意左右聲道與地線接法正確性。
- 4 連接電源 V02 套件需要一組 AC0-9V 或 AC0-12V 的電源，直接接入即可，兩條線無極性之分別。
5. 可以上電測試了。記得遙控器要裝電池喔。

