

V03 單聲道級進式音量遙控套件安裝說明

簡介:

V03 以單顆方式組成音量遙控模組，附專用遙控器附四組音源選擇，音量控制板為單聲道設計。面板可顯示衰減量、輸入訊號以及靜音狀態。此套件為目前市面上目前最高級等級與最理想之設計。配合 A-28D 機箱可輕鬆完成一套遙控前級，品質高貴而價格大眾化。

安裝方式:

一 組件清點：

- | | |
|-------------------|-----|
| 1. 音量控制主板(已用排線連結) | * 2 |
| 2. 顯示與控制機板 | * 1 |
| 3. 遙控器 | * 1 |
| 4. V03 專用電源模組 | * 1 |
| 4 專用變壓器(選購) | * 1 |

二 接線方式

1. 顯示與控制面板上附帶有一條排線，用來連接音量控制主板(連結其中之即可)，直接插上即完成連結，此排線有防呆設計。(若要裝入 A-28D 機箱請將所有套件裝完後再連結此排線即可)
2. 完成音樂訊號輸入連結。請參考示意圖共提供四組輸入，請注意左右聲道與地線接法正確性。
3. 完成音樂訊號輸出，通常輸出到前級放大的 INPUT。請注意左右聲道與地線接法正確性。
4. 連接電源。V03 套件需要一組 AC0-9V 或 AC0-12V 的電源，直接接入電源模組上 CN4 連接器即可，兩條線無極性之分別。而電源模組上有 BN8 與 BN9 輸出分別連接上兩塊音量控制主板 CN8 位置，這裡要注意電源極性，標示 5V3 與 GND 必須要接對，否則會燒毀零件。
5. 可以上電測試了。記得遙控器要裝電池喔。

